



名称：电脑摇头图案灯

型号：GTD-1500 II SPOT

产品 DMX 控制通道表

广州市明道灯光科技有限公司

电话：86-20-61808288

传真：86-20-61812282

[www.gtd-china.com](http://www.gtd-china.com)

### DMX控制通道表

标准模式	通道功能	数值	描述
1	频闪	0-31	关闭
		32-63	打开光
		64-127	同步频闪慢到快
		128-159	打开光
		160-223	随机频闪慢到快
		224-255	打开光
2	调光	0-255	从暗到亮调光
3	调光微调 16Bit	0-255	从暗到亮微调
4	青色 CMY-C	0-255	由浅到深
5	品红 CMY-M	0-255	由浅到深
6	黄色 CMY-Y	0-255	由浅到深
7	CMY 宏功能	0-15	颜色宏关闭
		16-135	颜色宏同步变化由慢到快
		136-255	颜色宏随机变化由慢到快
8	色温 CTO	0-255	由浅到深
9	颜色盘	0-15	白光
		16-31	颜色 1
		32-47	颜色 2
		48-63	颜色 3
		64-79	颜色 4
		80-95	颜色 5
		96-111	颜色 6
		112-127	颜色 7
		128-187	颜色顺转从慢到快
		188-195	停
		196-255	颜色反转从慢到快

10	旋转图案盘 1	0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-127 128-187 188-195 196-255	白圆 图案 1 图案 2 图案 3 图案 4 图案 5 图案 6 图案 1 抖动 图案 2 抖动 图案 3 抖动 图案 4 抖动 图案 5 抖动 图案 6 抖动 图案盘顺转从慢到快 停 图案盘反转从慢到快
11	旋转图案盘 1 图案旋转	0-127 128-187 188-195 196-255	图案旋转定位 图案正向旋转从慢到快 图案旋转停 图案反向旋转从慢到快
12	旋转图案盘 1 旋转 16Bit	0-255	图案旋转定位微调
13	旋转图案盘 2	0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-127 128-187 188-195 196-255	白圆 图案 1 图案 2 图案 3 图案 4 图案 5 图案 6 图案 1 抖动 图案 2 抖动 图案 3 抖动 图案 4 抖动 图案 5 抖动 图案 6 抖动 图案盘顺转从慢到快 停 图案盘反转从慢到快
14	旋转图案盘 2 图案旋转	0-127 128-187 188-195 196-255	图案旋转定位 图案正向旋转从慢到快 图案旋转停 图案反向旋转从慢到快
15	旋转图案盘 2 旋转 16Bit	0-255	图案旋转定位微调

16	动感图案盘	0-31 32-255	白圆 动感图案盘切入
17	动感图案盘 旋转	0-127 128-187 188-195 196-255	动感盘旋转定位 火盘顺转从慢到快 停 火盘反转从慢到快
18	固定图案盘	0-15 16-23 24-31 32-39 40-47 48-55 56-63 64-71 72-79 80-87 88-95 96-103 104-111 112-119 120-127 128-187 188-195 196-255	白圆 图案 1 图案 2 图案 3 图案 4 图案 5 图案 6 图案 7 图案 1 抖动 图案 2 抖动 图案 3 抖动 图案 4 抖动 图案 5 抖动 图案 6 抖动 图案 7 抖动 图案盘顺转从慢到快 停 图案盘反转从慢到快
19	光圈	0-255	光圈从大到小
20	光圈宏功能	0-31 32-63 64-95 96-127 128-159 160-191 192-255	光圈宏关闭 光圈打开同步从快到慢 光圈关闭同步从慢到快 光圈打开随机从慢到快 光圈关闭随机从快到慢 光圈频闪跟随 最大光圈
21	调焦	0-255	调焦从近到远
22	放大	0-255	放大最小到最大光斑
23	棱镜	0-31 32-255	白圆 棱镜切入
24	棱镜旋转	0-127 128-187 188-195 196-255	棱镜旋转定位 棱镜旋转顺时针从慢到快 停 棱镜旋转逆时针从慢到快
25	雾化	0-255	雾化最小到最大
26	水平扫描	0-255	水平扫描 540°
27	水平扫描	0-255	水平扫描微调

	16Bit		
28	垂直扫描	0-255	垂直扫描 270°
29	垂直扫描 16Bit	0-255	垂直扫描 微调
30	扫描速度	0-255	扫描速度从快到慢
31	功能控制	0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-149 150-159 160-169 170-179 180-189 190-199 200-209 210-219 220-255	无功能 等待 5 秒后开灯泡 等待 5 秒后关灯泡 颜色盘半色切换 颜色盘任意定位 保留 等待 5 秒后所有电机复位 等待 5 秒后扫描电机复位 等待 5 秒后颜色电机复位 等待 5 秒后图案电机复位 等待 5 秒后频闪电机复位 等待 5 秒后其他电机复位 内置程序 1 内置程序 2 内置程序 3 内置程序 4 内置程序 5 内置程序 6 内置程序 7 内置程序 8 内置程序 9 内置程序 10 声音控制